



Nom produit : Système d'alarme Blanc - KODAK - ITEKHS101  
Code Rav : 36008219

[www.ravate.com](http://www.ravate.com)



## Description :

Le système d'alarme SA101 de Kodak propose une solution complète et évolutive pour la sécurisation du domicile. Facile à installer, il comprend une centrale connectée, deux capteurs anti-effraction, un détecteur de mouvement et une télécommande. Grâce à l'application KODAK Connect, l'utilisateur peut gérer l'ensemble du dispositif à distance, recevoir des notifications en temps réel et surveiller l'état des batteries. La sirène intégrée de 80 dB et la batterie de secours garantissent une alerte fiable même en cas de coupure de courant. Extensible jusqu'à 32 accessoires compatibles, ce système fonctionne sur une fréquence sécurisée de 868.3 MHz, avec une portée de 150 m, et intègre des fonctionnalités avancées telles que la détection de sabotage et la gestion de l'humidité.

## Caractéristiques

Couleur principale :	Blanc
Retrait en magasin :	non
Marque :	KODAK
Nom du produit :	Système d'alarme
Couleur :	Blanc
Type de produit :	Système de sécurité
Modèle :	SA101
Spécifications techniques :	
Contenu du kit :	2 x Capteurs anti-effraction, 1 x Centrale connectée, 1 x Détecteur de mouvement, 1 x Télécommande
Système DIY :	Facile à installer avec Gateway, capteurs de porte, détecteur de mouvement et télécommande.
Extensibilité :	Peut ajouter jusqu'à 32 accessoires KODAK (prises connectées, caméras de sécurité).
Contrôle à distance :	Gère et surveille votre maison via l'application KODAK Connect (notifications push et e-mails).
Compatibilité :	Compatible avec les caméras KODAK IP101WG/IP102 et EP101WG.
Connectivité :	LAN RJ45 pour configuration facile et stable.
Alarme :	Sirène de 80 dB pour alerte en cas d'intrusion.
Accessoires supplémentaires :	Prise en charge de caméras et capteurs supplémentaires pour une couverture étendue.
Capteur de porte et fenêtre - Fréquence :	868.3 MHz
Capteur de porte et fenêtre - Portée RF :	150 m
Capteur de porte et fenêtre - Type de batterie :	1 pile CR2032 (incluse)
Capteur de porte et fenêtre - Autonomie :	Jusqu'à 2 ans (10 déclenchements/jour)
Capteur de porte et fenêtre - Gestion batterie :	Oui (via l'application KODAK CONNECT)
Capteur de porte et fenêtre - Détection de sabotage :	Oui
Capteur de porte et fenêtre - Température de	0°~40°C



Nom produit : Système d'alarme Blanc - KODAK - ITEKHS101  
Code Rav : 36008219

fonctionnement :

[www.ravate.com](http://www.ravate.com)

Capteur de porte et fenêtre - Humidité supportée :	10%~80% RH
Télécommande - Fréquence :	868.3 MHz
Télécommande - Portée RF :	150 m
Télécommande - Type de batterie :	1 pile CR2032 (incluse)
Télécommande - Autonomie :	Jusqu'à 2 ans (10 déclenchements/jour)
Télécommande - Gestion batterie :	Oui (via l'application)
Télécommande - Température de fonctionnement :	0°~40°C
Télécommande - Humidité supportée :	10%~80% RH
Télécommande - Dimensions :	60 x 30 x 14 mm
Détecteur de mouvement - Fréquence :	868.3 MHz
Détecteur de mouvement - Portée RF :	150 m
Détecteur de mouvement - Distance de détection :	Jusqu'à 12 m
Détecteur de mouvement - Angle de détection :	110°
Détecteur de mouvement - Type de batterie :	3 piles 1.5V AA (incluses)
Détecteur de mouvement - Autonomie :	Jusqu'à 2 ans (10 déclenchements/jour)
Détecteur de mouvement - Gestion batterie :	Oui (via l'application)
Détecteur de mouvement - Détection de sabotage :	Oui
Détecteur de mouvement - Température de fonctionnement :	0°~40°C
:	
Détecteur de mouvement - Humidité supportée :	10%~80% RH
Détecteur de mouvement - Dimensions :	110 x 61.4 x 51.6 mm