



Nom produit : Station électrique BLUETTI Premium 150 (AC180P) – 1800W-1440Wh  
Code Rav : 50402301

[www.ravate.com](http://www.ravate.com)



## Description :

### Une alimentation fiable sur laquelle vous pouvez toujours compter

Conçue pour une utilisation intérieure comme extérieure, l'AC180P offre des performances impressionnantes avec une capacité de 1 440 Wh et une puissance de sortie continue de 1 800 W. Grâce à sa recharge ultra-rapide et à son design portable, cette station d'énergie se transporte facilement et s'adapte à de nombreuses situations. L'application BLUETTI permet en plus un contrôle à distance et une surveillance en temps réel, directement depuis votre smartphone.

### Alimentez presque tous vos appareils

L'AC180P dispose d'une sortie continue de 1 800 W et d'une capacité de 1 440 Wh pour répondre à la plupart de vos besoins énergétiques. Elle intègre également un mode « boost » permettant d'atteindre 2 700 W pour alimenter sans problème les appareils à forte puissance. Avec une large gamme de ports — prises AC, USB-A, USB-C, CC 12 V et recharge sans fil — vous bénéficiez d'une grande polyvalence, que vous soyez en déplacement ou hors réseau.

### Compacte et facilement transportable

Avec des dimensions de 340 x 247 x 317 mm et un poids de seulement 16 kg (35,27 lbs), l'AC180P se transporte aisément et vous accompagne partout, idéale pour vos aventures en plein air.

### Une recharge ultra-rapide pour une énergie disponible toute la journée

Grâce à sa recharge turbo jusqu'à 1 440 W, l'AC180P peut passer de 0 à 80 % en seulement 45 minutes. Une seule charge suffit pour alimenter vos appareils essentiels, à la maison ou en pleine nature, vous garantissant ainsi une énergie prête à l'emploi à tout moment.

### Batterie IP65 – Résistante à l'eau et conçue pour l'extérieur

- La batterie est **certifiée IP65**, offrant une protection avancée contre **l'eau, la poussière, la boue et la corrosion saline**.
- Parfaitement adaptée pour une **utilisation professionnelle** (chantier, maintenance extérieure, interventions terrain) comme **particulière** (camping, activités outdoor, marine).
- Ventilation intelligente pour garantir une utilisation durable, quelles que soient les conditions météo.

## Caractéristiques



Nom produit : Station électrique BLUETTI Premium 150 (AC180P) – 1800W-1440Wh  
Code Rav : 50402301

Couleur principale :	Noir
<a href="http://www.ravate.com">www.ravate.com</a>	
Retrait en magasin :	non
Caractéristiques de la batterie :	
:	
Capacité :	1 440 Wh
Chimie :	LiFePO <sub>4</sub>
Cycle de vie :	3 500 cycles à 80 % de capacité
Durée de conservation :	Recharge recommandée à 80 % tous les 3 à 6 mois
Systèmes de gestion :	MPPT Controller, BMS, etc.
Sorties :	
Sortie CA :	2 x 230 V / 7,8 A (1 800 W au total)
Type d'onduleur :	Onde sinusoïdale pure
Puissance de surtension :	2 700 W
Ports USB-C :	1 x 100 W Max.
Ports USB-A :	2 x USB-A1
Sortie 12 V DC :	1 x 12 V / 10 A (sortie pour voiture, tous réglementés)
Bloc de recharge sans fil :	1 x 15 W Max.
Entrées :	
Charge CA (mode turbo) :	1 440 W Max.
Charge CA (mode standard) :	1 000 W Max.
Charge solaire :	500 W Max., VOC 12-60 VDC / 10 A
Charge en voiture :	12/24 V via port allume-cigare
Entrée maximale :	1 440 W
Temps de charge approximatif :	
Charge CA (mode turbo 1 440 W) :	? 1,3 - 1,8 heures
Charge solaire (500 W Max.) :	? 2,8 - 3,3 heures
24 V :	? 6,3 - 6,8 heures
12 V :	? 12 - 12,5 heures
Généralités :	
Chargement en continu :	Oui
Poids :	? 16 kg
Dimensions (L x l x H) :	340 x 247 x 317 mm
Température de charge :	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Température de décharge :	-20 °C – 40 °C (-4 °F – 104 °F)
30 °C – 40 °C :	1 500 W Max.
Température de stockage :	-20 °C – 40 °C (-4 °F – 104 °F)
Certifications :	UKCA, PSE, TELEC, RCM, CE, CA65, UL Standard